


電気錠

取付方法図と標準的な工事区分の例(鋼製扉の場合)

鋼製扉の場合


電気錠の
取付・工事
区分の例



電気錠


取付方法図と標準的な工事区分の例(アルミ扉、木製扉の場合)

アルミ扉の場合



(注) 取手の取付部には取付ネジの締めつけによる扉面のたわみ防止のため、補強材を入れてください。扉に十分な強度がないと扉面がたわみ、錠前が正常に動作しない恐れがあります。

既設木製扉の場合




電気錠の
取付・工事
区分の例



電気ストライク


取付方法図と標準的な工事区分の例(鋼製枠の場合)

電気錠の
取付・工事
区分の例



電気ストライク取付の場合の枠の切欠





●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(※)	記号	L寸法	扉厚(※)	記号	L寸法
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
50~58	FT	32	42~46	N	22
58~66	G	36	46~50	DP	24
			50~54	Q	26
			54~58	ER	28
			58~62	S	30
			62~66	FT	32

(注1) ストライクの上側にマグネットがくるように、必要があれば付け替えてください。

(注2) 電気錠の切欠には、通線とブッシュの余裕をみてください。(10mm程度)

(注3) フロント幅26mmも製作可能です。


(注4) () 内寸法は、MH、LHの切欠を示す。

(注5) スチール扉およびアルミ扉の場合、丸座取付部には取付ネジ締め付けによる扉面のたわみ防止のため、補強材を入れてください。補強材がないと扉面がたわみ、錠が正常に動作しないおそれがあります。


(注6) AU※Zの固定ハンドル切欠図はP730を参照ください。

ノブ・レバーハンドル形状 (注) AUSシリーズのこの他のレバーハンドル形状はP730をご参照ください。


D型ノブ




W型ノブ




U型ノブ




P型ノブ




Q型ノブ




ケースハンドル(C)




50型レバー




51型レバー




52型レバー




56型レバー




57型レバー




64型レバー



66型レバー




346型レバー



(注) レバーハンドル仕様で扉厚が33~36の場合は、丸座の下に製品に同梱されているライナー (t1.5) を敷いて取り付けてください。

装着可能シリンダー	型 式	ノブ・レバー形状	機 能	バックセット(mm)/ケース深さ(mm)	スパーシング(mm)	扉厚(mm以上~mm未満)
U9 PR LB JN	AUS	D 50 64 431 W 51 66 432 U 52 346 441 P 56 414 472 Q 57 430 C	1 2 3 4	76/104 100/128	95	ノブ: 33~42・42~50・50~58 58~66 レバーハンドル: 33~36・36~38 38~40・40~42・42~44・44~46 46~48・48~50・50~52・52~54 54~56・56~58・58~60・60~62 62~64・64~66

(注) シリンダーの扉厚による寸法図は、P735参照。



AUSEP型
ワンタッチ非常開装置外形図

- (注1) ストライクの上側にマグネットがくるように、必要があれば付け替えてください。
 (注2) 電気錠の切欠には通線とプッシングの余裕をみてください。(10mm程度)
 (注3) フロント幅26mmも製作可能です。
 (注4) スチール扉およびアルミ扉の場合、丸座取付部には締め付けによる扉面のたわみ防止のため補強材を入れてください。補強材がないと扉面がたわみ、錠が正常に動作しないおそれがあります。

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(※)	記号	L寸法	扉厚(※)	記号	L寸法
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
50~58	FT	32	42~46	N	22
58~66	G	36	46~50	DP	24
			50~54	Q	26
			54~58	ER	28
			58~62	S	30
			62~66	FT	32


装着可能シリンダー	型 式	ノブ・レバー形状	機 能	バックセット(mm)/ケース深さ(mm)	スパーシング(mm)	扉厚(mm以上~mm未満)
U9 PR LB JN	AUSEP	D 50 64 430 W 51 66 431 U 52 346 432 P 56 414 441 Q 57 C	1 2 3 4	76/170 100/194	95	ノブ: 33~42・42~50・50~58 58~66 レバーハンドル: 33~36・36~38 38~40・40~42・42~44・44~46 46~48・48~50・50~52・52~54 54~56・56~58・58~60・60~62 62~64・64~66

(注) シリンダーの扉厚による寸法図は、P735参照。


AUT(A)EP、AUR(A)EP SERIES

■左右勝手共通

AUTEP
AUREP
AUTAEP
AURAEP



AUTEP、AUREP、AUTAEP、AURAEP型のワンタッチ非常開装置外形図



- (注1) ストライクの上側にマグネットがくるように、必要があれば付け替えてください。
(注2) 電気錠の切欠には通線とプッシングの余裕をみてください。(10mm程度)
(注3) フロント幅26mmも製作可能です。
(注4) スチール扉およびアルミ扉の場合、丸座取付部には締め付けによる扉面のたわみ防止のため補強材を入れてください。補強材がないと扉面がたわみ、錠が正常に動作しないおそれがあります。

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)


片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(㎜)	記号	L寸法	扉厚(㎜)	記号	L寸法
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
50~58	FT	32	42~46	N	22
58~66	G	36	46~50	DP	24
			50~54	Q	26
			54~58	ER	28
			58~62	S	30
			62~66	FT	32

装着可能シリンダー	型 式	ノブ・レバー形状	機 能	バックセット(mm)/ケース深さ(mm)	スパーシング(mm)	扉厚(mm以上~mm未満)
U9 PR LB JN	AUTEP AUREP AUTAEP AURAEP	D 50 64 430 W 51 66 431 U 52 346 432 P 56 414 441 Q 57 C	1 2 3 4 (注1)	76/170 100/194	95	ノブ : 33~42・42~50・50~58 58~66 レバーハンドル : 33~36・36~38 38~40・40~42・42~44・44~46 46~48・48~50・50~52・52~54 54~56・56~58・58~60・60~62 62~64・64~66

(注1) AUTAEP、AURAEPは2型のみです。
(注2) シリンダーの扉厚による寸法図は、P735参照。

AUT-E、AUR-E SERIES


■左右勝手あり

AUT-E
AUR-E

- (注1) ストライクの上側にマグネットがくるように、必要があれば付け替えてください。
 (注2) 電気錠の切欠には、通線とプッシュの余裕をみてください。(10mm程度)
 (注3) フロント幅26mmも製作可能です。
 (注4) () 内寸法は、MH、LHの切欠を示す。
 (注5) スチール扉およびアルミ扉の場合、丸座取付部には取付ネジ締め付けによる扉面のたわみ防止のため、補強材を入れてください。補強材がないと扉面がたわみ、錠が正常に動作しないおそれがあります。
 (注6) 木扉に取り付ける場合は、φ42切欠穴のみで可能です。
 (注7) 本製品は扉材の板厚寸法がt0.5mm以上～t2.0mm以下の対応となります。
 (注8) AUT(R)-BE型の場合、非常カバが() 内寸法になります。
 (注9) AUT-EH型の場合の電気仕様と内部回路はP414を参照ください。
 (注10) 非常開装置付シリンダーの扉厚による寸法図はP414を参照ください。

非常開装置付シリンダーユニットの取付について

スチール扉へのカバトリツケイタ取付の必要スペース
 スチール扉取付の場合、カバトリツケイタを回転させるため、扉面の下記のフラットスペースが必要です。




※青線はAUT(R)-EH型の場合。AUT(R)-EH型には、通電金具～非常開ユニット間および電気錠間を結線するコネクタコードが同梱されます。

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(以上～未満)	記号	L寸法	扉厚(以上～未満)	記号	L寸法
34～42	DP	24	34～37	L	18
42～50	ER	28	37～42	CM	20
50～58	FT	32	42～46	N	22
58～66	G	36	46～50	DP	24
			50～54	Q	26
			54～58	ER	28
			58～62	S	30
			62～66	FT	32

非常開装置なしの場合の
シリンダーおよびサムターン側の切欠



装着可能シリンダー	型 式	ノブ・レバー形状	機 能	バックセット(mm)/ケース深さ(mm)	スパーシング(mm)	扉厚(mm以上～mm未満)
U9 PR LB JN	AUT※-E AUR※-E	D 50 64 431 W 51 66 432 U 52 346 441 P 56 414 472 Q 57 430 C	1E 2E 2DE 2EDE 3DE 4E 4EE	76/104 100/128	95	ノブ: 34～42・42～50・50～58・58～66 レバー・ハンドル: 34～36・36～38 38～40・40～42・42～44・44～46 46～48・48～50・50～52・52～54 54～56・56～58・58～60・60～62 62～64・64～66

AU SERIES シリンダーの扉厚による寸法図

AU
シリンダー
寸法図

U9シリンダー、PRシリンダー
LBシリンダー、JNシリンダー

扉厚
33 mm 以上
〜
42 mm 未満

	A	B	C
U9	18.5	40.5	75.5
PR	22.5	42	77
LB	26.5	49	84
JN	18.5	39.5	74.5

扉厚
42 mm 以上
〜
50 mm 未満


	A	B	C
U9	14.5	40.5	79.5
PR	18	42	81
LB	22.5	49	88
JN	14.5	39.5	78.5

扉厚
50 mm 以上
〜
58 mm 未満

	A	B	C
U9	10.5	40.5	79.5
PR	14	42	81
LB	18	49	88
JN	10.5	39.5	78.5

扉厚
58 mm 以上
〜
66 mm 未満

	A	B	C
U9	6	40.5	79.5
PR	10	42	81
LB	14	49	88
JN	6	39.5	78.5



(注1) マグネットがストライクの上側になるように、必要があれば付け替えてください。
 (注2) 電気錠の切欠には通線とプッシングの余裕をみてください。(10mm程度)
 ※ALA2N型はリード線2本、コネクタは2Pになります。

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(以上～未満)	記号	L寸法	扉厚(以上～未満)	記号	L寸法
29～33	CM	20	29～33	K	16
33～42	DP	24	33～37	L	18
42～50	ER	28	37～42	CM	20
50～58	FT	32	42～46	N	22
58～66	G	36	46～50	DP	24
			50～54	Q	26
			54～58	ER	28
			58～62	S	30
			62～66	FT	32


装着可能シリンダー	型 式	レバーハンドル形状	機 能	バックセット(mm)/ケース深さ(mm)	スペーシング(mm)	扉厚(mm以上～mm未満)
U9 PR(-J) LB(-J) JN	ALA	18,19,20,21,22,23,29,31, 32,33,34,35,50,51,52,53, 55,56,57,62,63,64,65,66, 67,68,69,74,342,346,356, 373,384,391,410,411,413, 414,415,420,421,430,431, 432,433,441,443,472	1 2 3 4	64/95	80	29～33 33～42 42～50 50～58 58～66

(注) レバーハンドルの形状はLAシリーズ(P159～164)をご参照ください。

AL3M_{SERIES}


■左右勝手共通

AL3M SERIES




- (注1) 電気錠の切欠には通線とブッシングの余裕をみてください。(10mm程度)
 (注2) 強化ガラスドア用はAL3M・STB24をご指示ください。その場合、戸先側のチリ寸法は3～6mmの範囲内でご使用ください。
 (注3) AL3MN型はリード線2本、コネクタは2Pになります。


強化ガラスドア用ストライク AL3M・STB24



ローラー付ストライク(開口部調整機能付) HDタイプ



ローラー付ストライク HD2タイプ



装着可能シリンダー	型 式	機 能	バックセット(mm)/ケース深さ(mm)	扉厚(mm以上～mm未満)
U9 PR(-J) LB(-J) JN	AL3M	1 2 3 4	38/59 51/72 64/85	33～42 42～50 50～58 58～66


AL3M

AL3M_{SERIES}

■左右勝手共通

AL3M

AL3MR SERIES



(注1) AL3MとAL3MRとでは、フロントおよびストライクの厚さが異なります
のでご注意ください。
(注2) 電気錠の切欠には通線とプッシングの余裕をみてください。(10mm程度)

装着可能シリンダー	型 式	機 能	バックセット(mm)/ケース深さ(mm)	扉厚(mm以上～mm未満)
U9 PR(-J) LB(-J) JN	AL3MR	1 2 3 4	39/60 52/73 65/86	33～42 42～50 50～58 58～66

AL3M SERIES シリンダーの扉厚による寸法図

AL3M
シリンダー
寸法図

U9シリンダー、PR(-J)シリンダー LB(-J)シリンダー、JNシリンダー

扉厚
33 mm 以上
42 mm 未満

	A	B	C
U9	18.5	39.5	73.5
PR	22.5	41	75
PR-J	22.5	44.5	78.5
LB	26.5	48	82
LB-J	26.5	50	84
JN	18.5	38.5	72.5

扉厚
42 mm 以上
50 mm 未満

	A	B	C
U9	14.5	39.5	77.5
PR	18	41	79
PR-J	18	44.5	82.5
LB	22.5	48	86
LB-J	22.5	50	88
JN	14.5	38.5	76.5

扉厚
50 mm 以上
58 mm 未満

	A	B	C
U9	10.5	39.5	77.5
PR	14	41	79
PR-J	14	44.5	82.5
LB	18	48	86
LB-J	18	50	88
JN	10.5	38.5	76.5


扉厚
58 mm 以上
66 mm 未満

	A	B	C
U9	6	39.5	77.5
PR	10	41	79
PR-J	10	44.5	82.5
LB	14	48	86
LB-J	14	50	88
JN	6	38.5	76.5

AFF SERIES

■左右勝手共通


AFF




取付参考・施工区分図

(注) 電気錠の切欠には通線とブッシングの余裕をみてください。(10mm程度)

扉取付例



枠取付例




※各機器への入線長さは機器取付位置から+50cm程度の余裕をもたせてください。
※電気錠の取付けや、コネクタ同士の接続は、サッシ工事とする。

装着可能シリンダー	型 式	機 能	バックセット(mm)/ケース深さ(mm)	枠厚(mm以上～mm未満)
U9 PR(-J) LB(-J) JN	AFF	1 2 3 4	51/100	33～42 42～50 50～58 58～66

ASE・AST・ASR型

■左右勝手共通



ASE
AST
ASR

●扉厚によるL寸法(単位mm)


片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(以上～未満)	記号	L寸法	扉厚(以上～未満)	記号	L寸法
33～42	D	26	33～42	C	23
42～50	E	30	42～50	D	26
50～58	F	34	50～58	E	30
58～66	G	38	58～66	F	34

(注) 電気ストライクの切欠には通線とブッシングの余裕をみてください。(10mm程度)


ASZ型

■左右勝手共通


ASZ



(注) ASZとHMを組合わせる場合は左右勝手によって取付け位置が異なりますのでご注意ください。(下図参照)



・ HM左勝手の場合




・ HM右勝手の場合

EML SERIES


EML

本図はEML600型


取付板



本体




ストライクプレート




本図はEML1200型


取付板



本体




ストライクプレート




代表的な取付例


外開きの扉の場合



内開きの扉の場合



引戸の場合




(注) ブラケットは別売品です。ブラケット寸法はP749をご参照ください。


EML SERIES

EML600用ブラケット

L型ブラケット EML600・LB



Z型ブラケット EML600・ZB




ブラケット型式


	L型ブラケット	Z型ブラケット
EML600用	EML600・LB	EML600・ZB
EML1200用	EML1200・LB	EML1200・ZB

EML1200用ブラケット

L型ブラケット EML1200・LB



Z型ブラケット EML1200・ZB




EML

PLVFK SERIES


■左右勝手あり
本図は外開き右勝手を示す

本図はPRPLVFK777DV-1型

PLVFK



【外形寸法図】



●PLVFK777DV-1の推奨取付位置について(ご参考数値)

- グリップセンターを床面から960mm位置に取り付ける場合
- ・床面から上部シリンダー中心まで: 1,135mm程度
- ・床面から下部シリンダー中心まで: 780mm程度

- (注1) シリンダーの扉厚による寸法図はP453を参照ください。
(注2) 電気錠の切欠には通線とプッシングの余裕を見てください。(5mm程度)
(注3) 扉の切欠寸法精度、取付ステーの溶接寸法精度には十分ご注意ください。
精度が悪い場合、取付できないことがあります。

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(※)	記号	L寸法	扉厚(※)	記号	L寸法
36~42	DP	24	36~37	L	18
42~45※	ER	28	37~42	CM	20
			42~45※	N	22


※45mmを含む

PGVFK_{SERIES}

■左右勝手あり
本図は外開き右勝手を示す

PGVFK * DV-1 型

PGVFK



●PGVFK * DV-1 の推奨取付位置について(ご参考数値)


- グリップ(バー)センターを床面から960mm位置に取り付ける場合
- ・床面から上部シリンダー中心まで：1,135mm程度
- ・床面から下部シリンダー中心まで：780mm程度

(注1) プッシュグリップ、プッシュバーの形状は703、704、705、571、572 (P455)を参照ください。


(注2) 電気錠の切欠には通線とプッシングの余裕をみてください。(5mm程度)

(注3) 扉の切欠寸法精度、取付ステーの溶接寸法精度には十分ご注意ください。精度が悪い場合、取付できないことがあります。

本図はPGFK703DW-1型
(シリンダー上下2個付仕様)



【外形寸法図】 PRPGFK703DW-1 型



●PGFK※DW-1の推奨取付位置について (ご参考数値)

グリップセンターを床面から960mm位置に取り付ける場合

- ・床面から上部シリンダー中心まで：1,135mm程度
- ・床面から下部シリンダー中心まで：780mm程度

- (注1) グリップ、バーの形状は703、704、705型(P456) 571、572(P457)を参照ください。
- (注2) 電気錠の切欠には通線とブッシングの余裕を見てください。(5mm程度)
- (注3) 扉の切欠寸法精度、取付ステーの溶接寸法精度には十分ご注意ください。精度が悪い場合、取付できないことがあります。

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(※)	記号	L寸法	扉厚(※)	記号	L寸法
36~40※	DP	24	36~37	L	18
42~45※	ER	28	37~40※	CM	20
			42~45※	N	22


※40mmを含む
※45mmを含む

PPVFK SERIES

■左右勝手あり
本図は外開き右勝手を示す

U9PPVFK801D-1型 (PPVFKを上部、DVFを下に取り付ける場合)

PPVFK




●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(壁~葉)	記号	L寸法	扉厚(壁~葉)	記号	L寸法
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
			42~46	N	22
			46~50	DP	24


(注1) 電気錠の切欠には通線とブッシングの余裕をみてください (5mm程度)

(注2) DVFと組み合わせて1ドア2ロックで使用する場合はPPVFKのプレート下部にDVFを取付けてください。ただしPPVFKのシリンダーがプレートの下になるようにPPVFKを取り付けた場合はPPVFKのプレート上部にDVFを天地逆にして取り付けてください。

PPVFK802型




PPVFK803型



本図はPPFK801-1型

PPFK



●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用		
扉厚(※～※)	記号	L寸法
33～42	DP	24
42～50	ER	28

両開き扉用		
扉厚(※～※)	記号	L寸法
33～37	L	18
37～42	CM	20
42～46	N	22
46～50	DP	24

●シリンダーの扉厚による寸法(単位mm)

扉厚33mm以上～42mm未満の場合

	A	B	C	D	E
U9	34	41	14.5	22.5	φ44
PR	34	41	14.5	22.5	φ44
PR-J	34	44.5	14.5	22.5	φ44
LB	34	48	14.5	26.5	φ48
LB-J	34	50	14.5	26.5	φ48
JN	34	41	14.5	22.5	φ44


扉厚42mm以上～50mm未満の場合

	A	B	C	D	E
U9	38	41	14.5	18	φ44
PR	38	41	14.5	18	φ44
PR-J	38	44.5	14.5	18	φ44
LB	38	48	14.5	22.5	φ44
LB-J	38	50	14.5	22.5	φ44
JN	38	41	14.5	18	φ44


(注1) 電気錠の切欠には通線とブッシングの余裕をみてください(5mm程度)

(注2) DAFと組み合わせて1ドア2ロックで使用する場合は、PPFKのプレート下部にDAFを取付けてください。ただし、PPFKのシリンダーがプレートの下になるようにPPFKを取り付けた場合は、PPFKのプレート上部にDAFを天地逆にして取り付けてください。(P460参照)

PPFK802型




PPFK803型



LVFK SERIES

■左右勝手あり
本図は外開き左勝手を示す


LVFK
DVFK



装着可能シリンダー	型 式	レバーハンドル形状	機 能	バックセット(mm)/ケース深さ(mm)	スペーシング(mm)	扉厚(mm以上~mm未満)
U9 PR(-J) LB(-J) JN	LVFK	18,19,20,21,22,23,29,31,32,33, 34,35,40,41,50,51,52,53,55,56, 57,62,63,64,65,66,67,68,69,74, 342,346,356,373,384,391,410, 411,413,414,415,420,421,430, 431,432,433,441,443,472	1	64/86.5	80	29~33 33~42 42~50 50~58 58~66

DVFK SERIES

■左右勝手あり
本図は外開き左勝手を示す




装着可能シリンダー	型 式	機 能	バックセット(mm)/ケース深さ(mm)	扉厚(mm以上~mm未満)
U9 PR(-J) LB(-J) JN	DVFK	1	64/86.5	29~33 33~42 42~50 50~58 58~66

PLFZ SERIES


■左右勝手あり
本図は外開き右勝手を示す

本図はPRPLFZ777DW-1型

PLFZ



本図はPGFZ704DW-1型
(シリンダー上下2個付仕様)



●PGFZ※DW-1の推奨取付位置について
(ご参考数値)

グリップセンターを床面から960mm位置に取り付ける場合

- ・床面から上部シリンダー中心まで: 1,135mm程度
- ・床面から下部シリンダー中心まで: 780mm程度

- (注1) グリップ、バーの形状は703、704、705型(P456) 571、572(P457)を参照ください。
- (注2) 電気錠の切欠には通線とプッシングの余裕を見てください。(5mm程度)
- (注3) 扉の切欠寸法精度、取付ステーの溶接寸法精度には十分ご注意ください。精度が悪い場合、取付できないことがあります。


●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(上～下)	記号	L寸法	扉厚(上～下)	記号	L寸法
36～40※	DP	24	36～37	L	18
42～45※	ER	28	37～40※	CM	20
			42～45※	N	22

※40mmを含む
※45mmを含む

本図はPPFZ801-1型

PPFZ



(注1) 電気錠の切欠には通線とブッシングの余裕をみてください(5mm程度)

(注2) DAFZと組み合わせて1ドア2ロックで使用する場合は、PPFZのプレートの下部にDAFZを取付けてください。ただし、PPFZのシリンダーがプレートの下になるようにPPFZを取り付けた場合は、PPFZのプレート上部にDAFZを天地逆にして取付けてください。(P460参照)

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用		
扉厚(壁～扉)	記号	L寸法
33～42	DP	24
42～50	ER	28

両開き扉用		
扉厚(以上～未満)	記号	L寸法
33～37	L	18
37～42	CM	20
42～46	N	22
46～50	DP	24

●シリンダーの扉厚による寸法(単位mm)


扉厚33mm以上～42mm未満の場合

	A	B	C	D	E
U9	34	41	14.5	22.5	φ44
PR	34	41	14.5	22.5	φ44
PR-J	34	44.5	14.5	22.5	φ44
LB	34	48	14.5	26.5	φ48
LB-J	34	50	14.5	26.5	φ48
JN	34	41	14.5	22.5	φ44


扉厚42mm以上～50mm未満の場合

	A	B	C	D	E
U9	38	41	14.5	18	φ44
PR	38	41	14.5	18	φ44
PR-J	38	44.5	14.5	18	φ44
LB	38	48	14.5	22.5	φ44
LB-J	38	50	14.5	22.5	φ44
JN	38	41	14.5	18	φ44

PPFZ802型



PPFZ803型




ALAZ・DAFZ SERIES

■左右勝手あり
本図は右勝手を示す

ALAZ SERIES

●扉厚によるストライクの寸法(単位mm)

片開き扉用	両開き扉用
扉厚 (以上～未満)	扉厚 (以上～未満)
29～33	29～33
33～42	33～37
42～50	37～42
50～58	42～46
58～66	46～50
	50～54
	54～58
	58～62
	62～66




(注1) マグネットがストライクの上側になるように必要があれば付け替えてください。
(注2) 電気錠の切欠には通線とブッシングの余裕をみてください。(10mm程度)

装着可能シリンダー	型 式	レバーハンドル形状	機 能	バックセット(mm)/ケース深さ(mm)	スペーシング(mm)	扉厚(mm以上～mm未満)
U9 PR LB JN	ALAZ	18,19,20,21,22,23,29,31,32,33,34,35,50,51,52,53,55,56,57,62,63,64,65,66,67,68,69,74,342,346,356,373,384,391,410,411,413,414,415,420,421,430,431,432,433,441,443,472	1	64/95	80	29～33 33～42 42～50 50～58 58～66

(注) レバーハンドルの形状はLAシリーズ(P159～164)をご参照ください。

DAFZ SERIES




(注) 電気錠の切欠には通線とブッシングの余裕をみてください。(10mm程度)

装着可能シリンダー	型 式	機 能	バックセット(mm)/ケース深さ(mm)	扉厚(mm以上～mm未満)
U9 PR(-J) LB(-J) JN	DAFZ	1	64/85	29～33 33～42 42～50 50～58 58～66

AFFZ・FFZ 型


■左右勝手あり
本図は左勝手を示す

AFFZ 型



(注) 電気錠の切欠には通線とブッシングの余裕をみてください。(10mm程度)

FFZ 型



(注) 信号錠の切欠には通線とブッシングの余裕をみてください。(10mm程度)

装着可能シリンダー	型 式	機 能	バックセット(mm)/ケース深さ(mm)	枠厚(mm以上～mm未満)
U9 PR LB JN	AFFZ	1	51/100	33～42
	FFZ			42～50 50～58 58～66

AFFZ
FFZ