

電気錠から見た制御盤・操作盤選定のための対応表

電気錠から見た制御盤・操作盤選定のための対応表

名称	仕様	備考	盤名	BAN-ES1	BAN-MS1			BAN-A2,BAN-AS2 BAN-ASEU		
			特徴	住宅専用2個用 スイッチボックス 取付	住宅専用2個用 スイッチボックス取付			2回線電気錠制御盤 2回線電気錠操作盤 2回線電気錠操作盤(停電補償付)		
			モード	A	A	B	E	A	B	E
AUS	瞬時通電施錠型					○	○	○	○	○
AUT/AUR	通電時解錠/通電時 施錠兼用(切替型)		△	△				○		
AUTA/AURA			△	△				○		
APPT/APPR	通電時解錠/通電時 施錠兼用(切替型)		△	△				○		
APPTA/APPRA			△	△				○		
ALA	瞬時通電施錠型					○	○	○	○	○
ANS		狭框用				○	○	○	○	○
ALG		グレモン錠						○	○	○
ALAZ		外出確認電気錠								
ALGT	通電時解錠型	グレモン錠	○					○		
AST		ストライク	○	○				○		
ASZ		ストライク						○		
ALGR	通電時施錠型	グレモン錠						○		
ASR		ストライク						○		
EML		電磁ロック								
AL3M	モーター施錠型	本締錠			○	○	○	○	○	○
AFF		鎌錠			○	○	○	○	○	○
AFFZ		外出確認電気鎌錠								
IEDM	インテリジェント電気錠	本締錠								
EL-101	通電時施錠型									

注1) △：電気錠は通電時解錠状態で使用すること。

注2) IEDM以外の電気錠とSMFA-101の連動は、電気錠アダプタBNFA-AD01(P643)が必要です。