

電気錠から見た制御盤・操作盤選定のための対応表

電気錠
から見た
制御盤・
操作盤選
定のため
の対応表

名称	仕様	備考	盤名	BAN-ES1	BAN-MS1			BAN-DS1 BAN-BS1			
			特徴	住宅専用2個用 スイッチボックス 取付	住宅専用2個用 スイッチボックス取付			1回線電気錠操作盤			
			モード	A	A	B	E	A	B	E	
AUS	瞬時通電施解錠型				○	○	○	○	○	○	
AUT／AUR	通電時解錠/通電時 施錠兼用(切替型)		△	△		△	○				
AUTA／AURA			△	△		△	○				
APPT／APPR	通電時解錠/通電時 施錠兼用(切替型)		△	△		△	○				
APPTA／APPRA			△	△		△	○				
ALA	瞬時通電施解錠型				○	○	○	○	○	○	
ANS		狭框用			○	○	○	○	○	○	
ALG		グレモン錠						○	○	○	
ALAZ		外出確認電気錠									
ALGT	通電時解錠型	グレモン錠	○				○				
AST		ストライク	○	△		△	○				
ASZ		ストライク					○				
ALGR	通電時施錠型	グレモン錠					○				
ASR		ストライク					○				
EML		電磁ロック					○				
AL3M	モーター施解錠型	本締錠			○	○	○	○	○	○	
AFF		鎌錠			○	○	○	○	○	○	
AFFZ		外出確認電気鎌錠									
IEDM／IEVM	インテリジェント電気錠	本締錠									
EL-101	通電時施錠型							○(注2)			

注1) △：電気錠は通電時解錠型で使用する。

・連続解錠機能はありません。

・キーまたはサムターンで解錠した場合も、扉の開閉で自動施錠します。

注2) BAN-BS1は接続不可。BAN-DS1のみ対応可能です。

注3) IEDM/IEVM以外の電気錠とSMFA-101の連動は、電気錠アダプタBNFA-AD01(P647)が必要です。